Technische Daten für VERMONA Retroverb Lancet

Eingang	
max. Eingangsempfindlichkeit	-32dBu
Impedanz	1MΩ
Ausgang	
max. Ausgangspegel	20dBu
Impedanz	600Ω
Audio Trigger	
max. Eingangsempfindlichkeit	-32dBu
Impedanz	1MΩ
GATE	
min. Trigger Spannung	+4V
CV Eingang	
Steuerspannung	+/-10V
Störabstand	
Direkt	>80dB
Effekt (Filter offen, ohne Reverb)	>75dB
Federhall	
Anzahl Federn	3
Reverb Dauer	2,75s – 4s
Regler	Tone
Schalter	Spring *(OFF, Pre, Post)*
Taster	Crash
Filter	
Betriebsarten	Tiefpass, 24dB; Hochpass, 24dB; Bandpass, 12dB
Modulationsquellen	Hüllkurvengenerator, Hüllkurvenfolger, CV, LFO
Regler	Balls, Cutoff, Resonance, INT (Modulation Intensity), LFO Intensity
Schalter	Mode, Modulation Source, VCF On/ Off
VCA	
Regler	LFO Intensity
Schalter	Modulationsquelle *(Hüllkurvengenerator, Hüllkurvenfolger)* Modulation ON/OFF
LFO	
Frequenzbereich	0,05..300Hz
Wellenformen	ansteigender und fallender Sägezahn, Rechteck, Sinus, Sample&Hold, EG
Regler	Speed
Schalter	Range: Lo/Trigger, Lo, Hi
Hüllkurvengenerator	
Attack	1ms..10s
Decay/Release	1ms..15s
Regler	Attack, Decay/Release, Trigger Sense
Schalter	Trigger Source *(Input, GATE, Audiotrigger)*
Eingangs/Ausgangssektion	
Regler	Gain, Drive, Mix, Volume
Schalter	Bypass
Produkteigenschaften	
Buchsen	Input, Pedal/CV, Crash, Trigger In, Bypass, Output, 12VAC
Gewicht	0,75kg